

## Från nycklar till kodlås för inner- och ytterdörrar



Problemet med olåsta dörrar är stort. Exempelvis företag där många skall passera dörren utan krångel med nycklar, eller villan/lägenheten där man vill ha låst när man går ut på tomten eller till tvättstugan. Lösningen på problemen är R-FORCE.

R-FORCE är ett batteridrivet kodlås som lätt kan monteras på alla typer av inner- och ytterdörrar. Den ser till att dörren på ett enkelt sätt är låst.

Se våra rekommenderade låstyper. R-FORCE bygger på principen att frikoppla handtaget. Med giltig kod kopplas handtaget in en inställbar tid.

Vid montage på ytterdörr ska batteridosan användas. Den monteras på insidan av dörren i uppvärmt utrymme.

R-FORCE får inte förväxlas med eller ersätta ett konventionellt sätt att låsa med säkerhetslås. För hög säkerhet komplettera alltid med säkerhetslås.

PATENT NR 524 285

# Allt som behövs för att montera R-FORCE ingår i paketet



- 1 st R-FORCE.
- 1 st cylinderplatta. (Cylinderplattan går att vända så att R-FORCE på detta sätt kan användas till både modullås och innerdörrlås.)
- 1 st cylinderförlängare.
- 6 st förlängare (till låscylinder, cylinderring samt dörrtrycke).
- 1 st tryckespinne.
- 1 st tryckesfjäder.

## Tillbehör: Batteridosa BA-1, BA-2

Komplement vid utomhusmontage.

Monteras på insidan av dörren tillsammans med vredet. 2 st batterier får plats i dosan. Kabelanslutning i skruvplint.

Vid montage utomhus, se till att R-FORCE sitter regnskyddad, under skärmtak eller liknande.



BA-1



BA-2  
För ASSA  
2000, 2002

|                    |  |
|--------------------|--|
| Färg:              | Vit eller silver.  |
| Material:          | Kåpa i zink.   |
| Matningsspänning:  | 2 st 9V alkaliskt batteri 6LR61 (550mAh/st).   |
| Livslängd batteri: | 40 månader vid 50 passager/dygn och 34 månader vid 100 passager/dygn. Värdena avser färskas batterier, då batterier som lagrats länge får en viss självurladdning.   |
| Batteribyte:       | Det är bara att lossa de två skruvarna som håller cylinderringen eller batteridosans lock. Därefter kommer man åt batteriet. Till skillnad mot andra batteridrivna kodlås behöver man alltså inte montera loss kodlåset vid batteribyte. Kodlåset indikerar när det är dags att byta batteri. Reservkraft finns för ett antal öppningar innan batteribyte. |
| Temperaturområde:  | +10°C – +50°C. För inomhusmontage.<br>-30°C – +50°C. Vid montage tillsammans med batteridosan.   |
| Mått mm (BxHxD):   |  |
| R-Force            | 66x266x41.   |
| Batteridosan B1    | 55x138x25.   |
| Batteridosan B2    | 55x295x25.   |
| Antal koder        | 8 st, 3–6 siffriga.  |
| Öppningstid        | 1–30 sekunder.   |

## R-Force passar direkt till följande låstyper



**Modullås**  
(Cylinderplattan vänds med hålet uppåt).

ASSA 560, 562, 564, 565, 2000, 2002, 8561, 8562.



**Innerdörrlås**  
(Cylinderplattan vänds med hålet nedåt).

Björkboda 9456, 4570, 4190.